

注册电气工程师
REGISTERED ELECTRICAL ENGINEER

注册电气工程师
REGISTERED ELECTRICAL ENGINEER

注册电气工程师
REGISTERED ELECTRICAL ENGINEER

注册电气工程师
REGISTERED ELECTRICAL ENGINEER

注册电气工程师
REGISTERED ELECTRICAL ENGINEER

注册电气工程师
REGISTERED ELECTRICAL ENGINEER

姓名

签名

项目负责人
苏奇 华伟

专业负责人
王斌

设计人
陆添

注册(执业)章

预留章

出图章

审图章

竣工章

非标准落地柜
600x400x1800(W*D*H)
落地安装

ALS(N-1)1/变电所 能源中心变电所用电

进线回路(常):MY1

进线回路(备):MY1(备)

ATS-80/4P

PC级

80/5A

SPD2

MCB-16A/1P

A

N1. WDZC-BYJ-2x2.5+E2.5 SC20 CE

照明

0.5kW/2.4A

MCB-16A/1P

B

N2. WDZC-BYJ-2x2.5+E2.5 SC20 CE

照明

0.5kW/2.4A

MCB-63A/3P

C

L1. WDZA-YJY-3x16+E16 SC40 CE

直流屏

MCB-63A/3P

A

L2. WDZA-YJY-3x16+E16 SC40 CE

直流屏

MCB-16A/1P

B

L3. WDZC-BYJ-2x2.5+E2.5 SC20 CE

通讯管理机

MCB-16A/1P

C

L4. WDZC-BYJ-2x2.5+E2.5 SC20 CE

通讯管理机

MCB-16A/1P

A

L5. WDZC-BYJ-2x2.5+E2.5 SC20 CE

通讯管理机

MCB-16A/1P

B

L6. WDZC-BYJ-2x2.5+E2.5 SC20 CE

智能交换机

MCB-16A/1P

C

预留

MCB-16A/1P

A

预留

MCB-16A/1P

B

预留

MCB-16A/1P

C

预留

MCB-40A/3P

预留

MCB-40A/3P

预留

MCB-40A/3P

预留

Pc=30.0kW

kd=1.00

Pc=30.0kW

Ic=57.0A

说明: 1. 配电箱尺寸标注仅供参考,以实际采购尺寸为准。

华建集团
ARCPLUS

ECADI 华东建筑设计研究院有限公司

设计证书甲级编号 A131004031

合作设计单位 工艺及控制顾问单位

CH-DESIGNER 01514

浙江浙能技术研究院有限公司

建设单位日期
REP AUTHORIZED FOR ISSUE BY DATE

苏奇

专业审查人日期
DISCIPLINE AUTHORIZED FOR ISSUE BY DATE

王斌

项目负责人日期
DESIGN CHIEF DATE

苏奇 华伟

机电负责人日期
REP RESPONSIBLE BY DATE

陆添

审核人日期
AUDITED BY DATE

王斌

专业负责人日期
DISCIPLINE RESPONSIBLE BY DATE

陆添

校对人日期
CHECKED BY DATE

陆添

设计人日期
DESIGNED BY DATE

陆添

建设单位
CLIENT

浙江省白马湖实验室有限公司

项目
PROJECT

白马湖实验室总部基地项目智慧低碳综合能源供应系统

子项名称
SUB PROJECT

图名
DRAWING TITLE

配电柜系统图(四)

工程编号
DRAW NO

240231S313005

阶段
STAGE

施工图设计

比例
SCALE

NTS

专业
DISCIPLINE

电气

日期
DATE

图号
DRAWING NO

E-12-004

Copyright 2017 ECADI