





注册造价工程师 姓名 注册证号 执业单位	姓名	签名
	王奇 李峰 专业负责人 王斌 设计人 陈希 注册(执业)章	
建设单位项目负责人 姓名 注册证号 执业单位	预留章	
	出图章	
监理单位负责人 姓名 注册证号 执业单位	审图章	
	竣工章	





图 例	名 称	规 格	安 装 方 式	备 注
1 	吸顶灯(LED)	1X8W	吸顶式	大于等于75lm/W
2 	吸顶感应灯(LED)	1X8W	吸顶式	大于等于75lm/W
3 	防水防尘灯(LED)	1X8W	吸顶/嵌入式	大于等于75lm/W
4 	单管灯(LED)	1X19W	管吊式, 底边距地2.6m	大于等于75lm/W
5 	双管灯(LED)	2X19W	管吊式, 底边距地2.6m	大于等于75lm/W
6 	壁装单管灯(LED)	1X19W	壁装式, 底边距地2.6m	大于等于75lm/W
7 	壁装双管灯(LED)	2X19W	壁装式, 底边距地2.6m	大于等于75lm/W
8 	单管防水防尘灯(LED)	1X19W	管吊式, 底边距地2.6m	大于等于75lm/W
9 	双管防水防尘灯(LED)	2X19W	管吊式, 底边距地2.6m	大于等于75lm/W
10 	单管壁装防水防尘灯(LED)	1X19W	壁装式, 底边距地2.6m	大于等于75lm/W
11 	单管防爆灯(LED)	1X19W	管吊式, 底边距地2.6m	大于等于75lm/W
12 	单管壁装防爆灯(LED)	1X19W	壁装式, 底边距地2.6m	大于等于75lm/W
13 	筒灯(LED)	1X8W	吸顶/嵌入式	
14 	壁灯(LED)	1X3W	壁装式, 底边距门框0.1m	
15 	格栅灯(LED)	n*14W	嵌入式	n为灯管数量(n≤3), 单根灯管大于等于75lm/W
16 	线槽灯(LED)	线槽: 100x100 单管荧光灯: 1*19W	见平面	一体灯
17 	半道壁装灯(LED)	1*30W	嵌入式	
18 	双头应急灯	2*13W	底边离地2.5m	电池放电时间大于90min
19 	母线槽相接箱			设备成套带来
20 	装灯灯带(LED)	见平面		 灯具成套带来
21 	路灯	100W		杆高10m
22 	库房灯(LED)	1X19W	管吊式, 底边距地2.6m	大于等于75lm/W
23 	电气火灾检测			

说明: 1. 表格中为本工程中主要图例说明, 表格中如有未列出者详见相关平面图;
2. 表格中各配电箱(柜)具体安装方式详见施工说明;

图 例		
电力槽盒类型	平面标注方式	安装方式
普通电力槽盒—400X200		吊项内安装 (无吊项区域梁下0.5m安装)
普通导线槽		吊项内安装 (无吊项区域梁下0.5m安装)
垂直梯架—600X200		竖井内安装
普通照明槽盒—200X100		吊项内安装 (无吊项区域梁下0.5m安装)

↙ 由上层引至本层
↘ 由下层引至本层
↗ 由本层引至上层
↘ 由本层引至下层

注: 电力槽盒类型中标示的400X200依次表示为槽盒的宽度(Width,单位:mm)和高度(Height,单位:mm),具体规格详见平面图

	图例	名 称	规 格	安 装 方 式	备 注
1		单联、双联、三联单控跷板开关	10A 250V	暗装 底边距地 1.3m	残疾人卫生间内,距地 1.0m
2		单联、双联、三联单控防水防尘开关	10A 250V	暗装 底边距地 1.3m	残疾人卫生间内,距地 1.0m
3		单联、双联、三联单控跷板开关	10A 250V	暗装 底边距地 1.3m	
4		单联、双联、三联双控跷板开关	10A 250V	暗装 底边距地 1.3m	
5		VRV室内调速开关	见规格	暗装 底边距地 1.3m	
6		风机盘管调速开关	见规格	暗装 底边距地 1.3m	
7		照明配电箱		见平面及配电箱系统图	
8		照明配电箱(末端双切)		见平面及配电箱系统图	
9		电力配电箱		见平面及配电箱系统图	
10		设备控制箱		见平面图	设备成套带来
11		电力及电源切换箱		见平面及配电箱系统图	
12		负荷开关箱		见平面图	内设1个隔离开关,设备旁0.5m内安装
13		异地按钮箱		壁挂, 底边距地 1.4m	公共区域需嵌入式安装
14		本层引至上层		管线暗埋	
		上层引至本层		管线暗埋	
		本层引至下层		管线暗埋	
		下层引至本层		管线暗埋	

标 注 方 式		
导线敷设方式	符号	说 明
	SC	穿焊接钢管敷设
	JDG	穿镀锌电线管敷设
	CT	用电线槽架敷设
	MR	用金属线槽敷设
	DSR	用地面线槽敷设
导线敷设部位	DB	直埋敷设
	CC	暗敷设在屋面或顶板内
	WC	暗敷设在墙内
	WS	沿墙面敷设
	CE	沿天棚或顶板面敷设
	SCE	吊顶内敷设
	FC	沿地板或地面下暗敷设
灯具安装方式	CS	链吊式
	DS	管吊式
	W	壁装式
	C	吸顶式
	R	嵌入式
	CL	柱上安装
新设备	MA	电磁型脱扣器

[illegible]